

京太郎 YBR125 電気配線図

リレーを使ったACC電源

ホーンのプラス線とリレーのリレー作動用線を接続。バッテリーから2SQ線で15Aのヒューズを入れ電源を取る。リレーを介し2SQ線で作業しやすい所まで延長し、0.75SQ線で3分岐する。(リングスリーブ小使用) それぞれに5Aのヒューズを入れる。

